


BUCHA TERMINAL ISOLADA

NTBCG

CONSTRUÇÃO

Bucha com terminal para aterramento, sextavada Ø 1/2" a Ø 1 1/2" e oitavada Ø 2" a Ø 4", fabricada em ferro fundido, galvanização eletrolítica, com anel isolante de baquelite.


- Galvanizada à fogo, substituir a letra **E**, pela Letra **G**, na 9ª posição, exemplo: NTBCG01NG.
- Em liga de alumínio, substituir a letra **E**, pela letra **A** na 9ª posição, exemplo: NTBCG01NA.



- Rosca NPT Ø 1/2" a Ø 4". Com rosca BSP substituir a letra **N**, pela letra **B**, na 8ª posição, exemplo NTBCG01BE.

APLICAÇÃO

- Utilizada para proteção de fios e cabos na entrada de eletrodutos.

Produto	Código	Ø Rosca	Dimensões (mm)					Peso (kg)	
			A	B	C	D	Cabo secção (mm²)	Fe	Al
	NTBCG01NE	1/2"	15	24	27	29	10	0,035	0,025
	NTBCG02NE	3/4"	18	32	36	33	10	0,055	0,025
	NTBCG03NE	1"	18	38	43	36	10	0,075	0,030
	NTBCG04NE	1 1/4"	21	48	55	41	10	0,105	0,055
	NTBCG05NE	1 1/2"	22	57	64	44	10	0,155	0,065
	NTBCG06NE	2"	22	70	74	56	35	0,200	0,090
	NTBCG07NE	2 1/2"	22	82	88	63	35	0,220	0,115
	NTBCG08NE	3"	26	101	109	72	35	0,395	0,175
	NTBCG09NE	3 1/2"	28	125	136	84	35	0,500	0,220
	NTBCG10NE	4"	28	125	136	84	35	0,560	0,240


BUCHA DE BAQUELITE


NTBCB

CONSTRUÇÃO

Bucha de baquelite utilizada para proteção de fios e cabos na entrada de eletrodutos.

- Rosca BSPT Ø 1/2" a Ø 4". Com rosca NPT, substituir a letra **B**, pela letra **N**, na 8ª posição, exemplo: NTBCB01N.



Produto	Código	Ø Rosca	Dimensões (mm)		Peso (kg)
			Ø A	B	
	NTBCB01B	1/2"	30	13	0,005
	NTBCB02B	3/4"	36	13	0,005
	NTBCB03B	1"	43	18	0,015
	NTBCB04B	1 1/4"	53	18	0,020
	NTBCB05B	1 1/2"	59	18	0,020
	NTBCB06B	2"	72	20	0,035
	NTBCB07B	2 1/2"	85	23	0,055
	NTBCB08B	3"	101	23	0,065
	NTBCB09B	3 1/2"	115	23	0,075
	NTBCB10B	4"	125	25	0,085